

Lancer FineMini720



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Lancer FineMini720 LCOS Beamer hat 55 Ansi-Lumen einen Kontrast von 200:1 und eine WXGA 1280 x 768 Auflösung.

Bis zu 75 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 55 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 50 cm liegen. Das Modell wird von Lancer nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



0,55" LCoS Panel

WXGA 15/9 Liquid Crystal on Silicon (LCOS)

Ansi-Lumen

Projektor

55

Leinwand

23 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

200:1 full on/off

200:1 full on/off

Schwarzwert

0,2750 min. Lumen

0.116 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WXGA 1280 x 768

983.040 Pixel

HDTV 1920 x 1080 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC

Einsatzgebiet

Game-Portabel | Sehr portable Kleinbild-Projektionen.

Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle

25W LED

Licht Lebensdauer

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

HDMI

D-sub 15 pin in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

30W

Maße BxHxT

50 x 150 x 125 mm (2"x5,9"x4,9") 0.94 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

0,800 kg / 1,76 lbs.

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

2 fL / max. 75 cm Bildbreite

Candela pro m²

7 cd/m²

Ausstattung (Extras)

-

Screen Mirroring

-

Offset: Offset fehlt



Lux: **23** Lux

Raumlicht max.: **5** Lux

Candela pro m²: **7** cd/m²

Foot-Lamberts: **2** fL



15/9 Leinwandbreite: 200 cm

. Leinwand: 1 Gain

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/lancerfinemini720.html>