optoma.de

ZH521ST

Umweltfreundlicher Full-HD-Laserprojektor mit kurzer Projektionsdistanz



- **Heller Full HD DuraCore-Laserprojektor - 5300 Lumen und IP6X-zertifiziert**
- **Kompakte Bauweise für einfache Installation - Kurzdistanzobjektiv, 360-Grad- und Hochformat-Projektion**
- **Optoma Management Suite (OMSC)™ – Verwalten und steuern Sie Ihr Gerät aus der Ferne mithilfe von Echtzeitüberwachung und Zeitplanung, um Abläufe zu optimieren und Betriebskosten zu senken**
- **Optoma Smart App – Vereinfacht die Geräteverwaltung und ermöglicht es Ihnen, alle Funktionen über Ihr Mobilgerät zu steuern, zu verwalten und Bildkorrekturen vorzunehmen**



Der ZH521ST gehört zu den kompaktesten und wartungsärmsten Full-HD DuraCore Laserprojektoren von Optoma. Mit 5300 Lumen liefert er hohe Bildqualität, flexible Installationsoptionen und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten in einem bis zu 34 % kleineren Gehäuse als frühere Modelle.[1]

Specifications

EAN: 5055387669666, Colour: White

Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	5.300Lumen
Kontrastverhältnis	3.000.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	15°
Keystone Korrektur - vertikal	15°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.48m ~ 7.7m (19" ~ 303") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.79:1
Projektionsabstand (m)	0.34m - 5.3m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	11.6
Native Offset	106%
Anschluss	
Anschlüsse	**Anschlüsse** 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm **Ausgänge** 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A Power 1,5A **Steuerung** 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x 3D Sync
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	29dB
Betriebsgeräusch (max)	35dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-r
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	Netzkabel Fernbedienung 2 AAA-Batterien Kurzanleitung
Stromverbrauch	
Stromversorgung	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	147W
Stromverbrauch (max)	210W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	274 x 216 x 108
Gross weight	4.6 kg
Net weight	3.1 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. [1] Basierend auf einem Vergleich der Optoma-Laserprojektoren der Mainstream-Klasse aus dem Jahr 2023 mit der Vorgängergeneration.[2] Vergleich der Optoma-Laserprojektoren der Mainstream-Klasse aus dem Jahr 2023 mit den entsprechenden lampenbasierten Modellen.[3] Basierend auf der Verpackung der Optoma-Laserprojektoren aus dem Jahr 2023. [4] Zugriff über die Optoma Smart Control App**Die Optoma Smart Control App ist mit ausgewählten 4K-Projektormodellen kompatibel; die Kompatibilität mit Full-HD-Modellen steht noch aus... Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Optoma-Kundendienst. Die Smart-App ist über RJ45 verfügbar.* 16062026052453